

A DIAG-STARTIUM 60-24 3 az 1-ben fejlesztett akkumulátortöltő, indítókészülék és akkumulátor-tartó egység, amely megfelelő minden felhasználó számára

TÖLTŐ	6V	20-900 Ah	INDÍTÓ	6V	300 A
	12V	20-900 Ah		12V	280 A
	24V	20-550 Ah		24V	



Töltse fel az összes akkumulátortípust: Válassza ki az akkumulátor típusát - folyadék, zselés, AGM - töltési görbéjét, vagy ha ez nem ismert, válassza az univerzális üzemmódot, amely ezen elemek bármelyikének biztonságos töltését biztosítja.

Töltse fel 100%-ra biztonságosan: A fejlett többlépcsős töltőkészülék 100% -ra tölti fel, és nincs szükség felügyeletre, sem az akkumulátor eltávolítására a járműből. A töltés végén a töltő float üzemmódba lép, hogy az akkumulátort 100% -on tartsa.

Okos: Ez a készülék folyamatosan elemzi az akkumulátor állapotát, és automatikusan beállítja a kimeneti feszültséget. A feszültség és a töltés százaléka valós időben jelenik meg a digitális képernyőn.

A jármű elektronikájának védelme: Nem szükséges az akkumulátort kiszerezni a járműből. Nincs szikraképződés, nincs feszültség a csipeszeknél, ha nincs csatlakoztatva az akkumulátorhoz.

Mélyen lemerült akkumulátor töltése: A DIAG-STARTIUM akár 1 V-os töltöttségű akkumulátorokat is képes feltölteni. Ez nem lehetséges, ha az akkumulátor sérült.

Időzítő: Funkció, amely biztosítja a biztonságos töltést mélyen lemerült akkumulátorok töltésekor (<1 V).

SOS RECOVERY : Lehetővé teszi a szulfatált elemek visszanyerését.

Automatikus indítás: Nagy teljesítményű indítógép, fejlett védelemmel rendelkezik a jármű-elektronika számára. Az autó indító funkciójának aktiválásakor automatikusan elkezd továbbítani az akkumulátort.

Intelligens indítás: A DIAG-STARTIUM automatikusan felismeri a sérült vagy rosszul szulfatált elemeket. Ebben az esetben a jármű elektronikájának védelme érdekében nem szolgáltat áramot.

Az akkumulátor támogatása: A DIAG-STARTIUM 60-24 akár 60A-os támogatást nyújt a diagnosztikai munka során. Válassza ki a DIAG+ funkciót a feszültség (12-15 V tartomány) beállításához, hogy megfeleljen a gyártó követelményeinek.



- Tartozékai
- 2.3m kábelek
 - Szigetelt testcsipeszek



TOVÁBBI JELLEMZŐK

- + Automatikus újraindítás alapértelmezés szerint az utoljára használt beállításokhoz.
- + Generátor teszt funkció a javítási munkák megkönnyítése érdekében.
- + A digitális képernyőn megjelenő hibakódok az egyszerű hibaelhárítás érdekében.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2000W	6V 12V 24V	20-900Ah 20-900Ah 20-550Ah	5+Start 5+Start 5+Start		5-15-30-60 5-15-30-60 5-10-20-35	- 300 280	- 430 410	200A	21	475x520x900	360x360x900	34